



停電時にも安心!

みんなでつなぐ でんきをはこぶ

HIE 1500



**USB** 36個

スマホ

150

スマホ充電約150回分の大容量! 1500Wh蓄電可能なハイパワーバッテリー

合計 45 ポートの 「圧倒的な給電性能」

x36

ワイヤレス充電 (((4)))



スマートフォン



iPhone12 mini

約150回分

ノートPC



40Wh

約 30 台分

デスクトップPC



300W

5時間

空気清浄機



30W

40時間

LED投光器



20W

60時間

電気毛布



50W

22時間

Wifiルーター



15W

6W

200時間

LED電球

※上記の数値はメーカ/型番によって差異があります。 フル充電状態 (!!!!!)

02

PSE (電気用品安全法)別表第九試験を、 国際的試験機関TUVにて実施。

- 1. 連続定電圧充電テスト 2. 振動テスト 3. 自由落下テスト 4. 過充電テスト
- 5. 強制放電テスト 6. 高率充電時の安全テスト 7. 機器落下時の組電池の安全性テスト

# 実用性とポータビリティを両立

# ■キャスター&ショルダー



HUG-1500は専用ケースも特別仕様。

ハンドルキャスターとショルダー付き で持ち運びや移動にも柔軟な対応が

災害時の非常用電源として、マンショ ン・病院・学校・オフィス等の防災セン ター、パーソナルユースでのご使用が



蓄電池重量 13.8kg


専用バックの重量 3kg

# ■ ディスプレイデザイン



バッテリー残量/使用している電力量が一目でわかりやすいシンプルな ディスプレイ設計。

# ■ 3 モードの LED ライトパネル







「HUG-1500」は3つのモードに切り替えられるLEDライトを搭載しているた め、避難時などの安定した光源としても活用が可能です。さらに3回押しの場 合、LEDライトが点滅します。これはSOSサインとして、救助が必要な状 況をお知らせすることが可能です。

# ■ 充電方法は 3way



最速充電時間



「HUG-1500」本体充電はACアダプタの他、シ ガーソケット充電ケーブル、ソーラーパネル充 電ケーブル、合計3種類からの充電が可能。



# ■ 仕様 型番:PR-HUG-1500

#### AC出力

定格出力電力:1500W 定格出力電圧: 100VAC

定格出力周波数:50/60Hz(選択式)

定格出力電流:15A

許容過負荷: 1505W<load<1800W,2min

1800W<load<1900W,10s

1900W<load 2s

# USB type-A出力

USB 充電規格: BC1.2 (Apple Samsung 対応)

定格電圧:5V 定格電流:3A

※USB 口の最大出力は2口1セット合計で3A

### USB type-C出力

USB 充電規格: PD2.0 (60W) 定格電圧:(5~20V)/3A

# LEDライトパネル

LED 照明ボタンを 2 秒長押し、LED ライト ON/OFF。 点灯順序:フルライト⇒ハーフライト⇒SOS 信号。

Qi(ワイヤレス充電) 出力

出力パワー:15W MAX (Qi1.2.4 に準ずる)

### 充電入力

PV 充電入力: 12V-60V (DC) 最大入力電流:10A MAX 最大入力電力:500W MAX

※付属 AC 充電アダプター出力電力は 200W

バッテリー バッテリー種類: リチウムイオン (Li-ion)

定格電圧:51.8V 電圧範囲: 44.8-58.8V 蓄電容量: 1500Wh

商品改良のため、仕様は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

# プライム・スター株

ホームページ: http://primestar.co.jp/ 電話: 03-6869-6606

FAX: 03-6869-6607 EMAIL: info@primestar.co.jp